



**eltex**

electrostatic  
innovations

## > roundGUN PR36

### Pistolets ionisants soufflants de nettoyage avec buse à jet rond

Pour les tâches de nettoyage manuel, nous combinons les avantages de la technologie des buses Eltex avec la variabilité d'un pistolet à air comprimé manuel. Ainsi, les formes les plus diverses peuvent être nettoyées efficacement. La soufflette roundGUN PR36 avec buse à jet rond est disponible avec raccord d'air comprimé en haut ou en bas, avec ou sans filtre à air et, en option, avec câble de traction.

#### Les avantages en un coup d'œil

- > 6 bars admissibles
- > les buses peuvent être remplacées individuellement



Convient pour le raccordement d'un ou plusieurs composants de décharge Eltex :



PRO IONIZER ES61



BASE IONIZER ES60



COMPACT IONIZER ES24


**roundGUN PR36**

## Informations techniques

<b>Corps de l'électrode</b>	<b>PR36</b>
	<b>Type K</b>
Corps de l'électrode	PA6.6, 30 % GF
Pointes d'émission	tungstène
Température ambiante de fonctionnement	0...+80 °C avec air comprimé 0...+60 °C sans air comprimé
Humidité ambiante	max. 70 % r. F., sans condensation
Poids	env. 240 g
Tension de service	max. 5 kV AC
Courant de court-circuit/point	0,05 mA
Protection anti-contact	sécurité anti-contact selon EN 61140
<b>Air comprimé</b>	
Raccord d'air	tuyau NW10
Consommation d'air	0 – 6 bars
Consommation d'air à 6,0 bar	23 Nm <sup>3</sup> /h

## Dimensions

PR36/NK avec filtre, raccord d'air en bas

